

## Návod k použití – DotApollo - Dotmod Mission XV

DotMod při vydání DotApollo spojil síly s Mission XV. Výsledkem je vskutku luxusní alternativa ke klasickým DotAIO zařízením. Zařízení nabízí výkon až 80W, 4 ml objemu díky zbrusu novému DotAIO V4 tanku. Zařízení zvládá celou řadu výstupních režimů. Poháněno je jednou 18650 baterií (není součástí balení).

### Základní informace o výrobku

V prvé řadě DotApollo překvapí malými rozměry. Ty činí pouchkých 92,5 x 40 x 25,5 mm. Váha, bez baterie, dosahuje úctyhodně skromných 89,5 g. Tělo, jak je již u DotModu zvykem, je z hliníku a prvotřídně zpracované. Vzhled je velmi minimalistický. Na přední straně se nachází prostor pro tank a 0,96" barevný TFT displej. Prostor pro tank disponuje také bočními otvory, skrze které můžete sledovat hladinu e-liquidu v tanku.

### Parametry produktu

Rozměry: 92,5 x 40 x 25,5 mm

Způsob potahování: DL (přímé potahování) / RDL (utažené přímé potahování) / MTL (volnější klasické šlukování)

Metody spínání potahu: automatické & manuální

Výstupní výkon: 5 - 80 W

Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V

Podporovaný odpor: 0.1 - 3.0 Ω

Objem tanku:: 4ml

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Materiál: hliníková slitina

PCTG Regulace airflow: ano (spodní)

prostřednictvím bočních regulačních tlačítek. Výběr požadovaného řádku potvrdíte stiskem spínacího tlačítka.

Váha: 89,5g

Displej: 0,96" barevný TFT

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Na pravé straně se nachází žhavicí tlačítko a tlačítka uživatelského rozhraní. Obojí je zakrytováno panely. Ke žhavicímu tlačítku je přesto zachován přístup. Je zde také možnost sundat hmatník a vyčistit prostor okolo samotného snímače. Na straně levé se pod panelem skrývá USB-C konektor. Prostor pro baterii je taktéž kryt panelem. Všechny panely drží na magnetech. Spodní strana je opatřena gumovou plochu, která zamezí poškrábání zařízení nebo povrchů, na které budete zařízení pokládat.

Zařízení poskytuje výkon v rozmezí 5-80 W. Výstupními režimy jsou Power (PM), Bypass (BP), Auto se Smart režimem - automaticky zvolen výkon dle odporu, Curve s uživatelsky volitelnou křivkou Žhavení a Boost s výraznějším nástupem žhavení.

DotApollo Kit podporuje DotShell atomizéry. V balení se nachází nový DotAIO V4 tank. Ten nabídne zcela nové, hladší airflow s přesnější regulací, lepší tepelný management žhavicích hlav pro lepší chuť a designové řešení, které zabraňuje protékání a kondenzaci. Tank využívá žhavicí hlavy DotCoil. Zařízení je díky nim velmi flexibilní v rámci potahů. Lze používat na DL, RDL i MTL. Objem tanku činí 4ml a je plnitelný skrze silikonovou zásepku.

***Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.***

### Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.

### Nastavení airflow:

Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

### -Vapování:

1) Přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah se spustí automaticky. 2) Pro sepnutí žhavení stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte. Tato funkce funguje pouze v případě, že není e-cigareta uzamčená.

### Uzamčení/odemčení e-cigarety:

Pro uzamčení regulačních tlačítek a spínacího tlačítka stiskněte souběžně obě boční regulační tlačítka a nechte je sepnuté, dokud se na displeji neobjeví ikona zámku. Pro odemčení e-cigarety použijte stejný postup, po úspěšném odemčení se na displeji zobrazí UNLOCK.

### Další nastavení:

Stiskněte 2x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do dalšího nastavení. V nastavení THEME můžete přepínat mezi tématy rozhraní. Řádkem LIGHT si volíte animaci indikační barevné diody, nebo ji můžete vypnout. V nabídce nastavení se pohybujete

**Nabíjení:**

Připojte USB-C kabel a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

**Chybové hlášky a bezpečnostní prvky:**

- 1) LOW BATTERY – Tato chyba se zobrazí, pokud je baterie příliš slabá. Dobijte ji.
- 2) NO ATOMIZER – Tato chyba se zobrazí, pokud není detekována připojená cartridge. Zkontrolujte, zda je cartridge správně nainstalována, zda není poškozená a zda se na jejím kontaktu nenachází ochranný plastový film nebo jiné nečistoty. Případně ji vyměňte za novou.
- 3) SHORT – Zobrazí se na displeji v případě zkratu, zkontrolujte cartridge a vyměňte ji za novou.
- 4) TIMEOUT – Zobrazí se na displeji v případě, že délka potahu přesáhne 8 vteřin.
- 5) TEMP HIGH – Teplota na základní desce je příliš vysoká. Nechte e-cigaretu několik minut vychladnout.

**Bezpečnostní upozornění:**

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

**Obecné zásady správného fungování:**

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích. - Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
  - Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

**Výrobce: DotMod**

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

[www.mastervaper.cz](http://www.mastervaper.cz)

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

