

Aspire Zelos X – uživatelský manuál



Obsah balení

1x Aspire Zelos X MOD
1x USB-C kabel
1x Uživatelský manuál

Parametry

Rozměry gripu: 37,5 x 24,5 x 83 mm
Baterie: 1x externí 18650
Výkon: 1W až 80W
Provozní režimy VW/VV/BYPASS/TC/CPS 100°C– 315°C
Výstupní napětí: 0.5V–8.4V
Rozsah odporu: 0,1–3,5Ω

Aspire Zelos X je další nástupce oblíbených módů Zelos 3.

Ergonomicky tvarovaný Zelos X Mod velmi připomíná Zelos 3, ale s velikou výhodou externí baterie typu 18650. Můžete se u něj těšit na nastavitelný výkon pomocí tlačítek až 80W a prostorný barevný TFT displej.

Popis zařízení

1. 510 závit
2. žhavicí tlačítko (fire)
3. TFT barevný displej
4. a 5. tlačítka + / -
6. USB-C port
7. víčko baterie



Použití:

Stiskněte žhavicí (9) tlačítko 3x během 2 sekund, tím zařízení zablokuje nebo odblokuje. Pro zapnutí / vypnutí stiskněte 5x rychle za sebou FIRE tlačítko (9)

Volba režimu – současným stisknutím tlačítek fire (9) a + (11) vstoupíte do MENU a stiskem tlačítek + nebo - zvolíte režim, který chcete zvolit a poté zmáčknete žhavicí tlačítko 1,5s pro potvrzení.

změna parametrů zvoleného režimu – Pro změnu parametrů režimu vstupte do MENU stiskem tlačítek fire a + a poté tlačítka + a - zvolte požadovaný režim WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS a TC-NI/ TC-TI/ TC-SS, poté potvrďte žhavicím tlačítkem

BYPASS režim – konstantní napětí 4.0V

V režimu TC/TCR současným stiskem + a - zvolíte požadovanou teplotu, rozsah 100–315st. C

PWR = žhavicí příkon, lze nastavit v rozmezí 1–80W;

CPS režim – stiskem fire tlačítka zvolíte P1/P2/P3/P4/P5 nastavení. Nastavení po 0.5s.

Volba „BRIGHTNESS“ – současným stiskem tlačítka fire a - vstoupíte do volby jasu displeje. Hodnotu jasu displeje zvolíte tlačítky + a -.

Nabíjení:

1) Nabíjení Zelos X modu prostřednictvím USB-C portu, maximální proud může být až 2A.

2) Připojte svůj Zelos X mod k nabíječce a na displeji se objeví rostoucí ikona baterie. Když je baterie plně nabitá, zařízení přestane nabíjet a displej se zhasne.

Při nabíjení přístroje a současném stisku žhavicího tlačítka se přístroj přestane nabíjet, aby byla zajištěna bezpečnost
Stav nabíjení 0% – 0 čárek, 0–20% – 1 čárka, 21–40% – 2 čárky, 41–60% – 3 čárky, 61–80% – 4 čárky, 81–100% – 5 čárek

Ochranné prvky:

- Ochrana / zobrazení hlášky na displeji
- proti přezhavení (déle jak 10s) / 10S OVER TIME
- proti zkratu / ATOMIZER SHORT
- před nízkým odporem / CHECK ATOMIZER
- proti přehřátí / TOO HOT
- proti nadměrnému vybití / LOW BATTERY
- proti přebití / přístroj se přestane nabíjet

Upozornění

1. Před použitím si pozorně přečtěte manuál.
2. Výrobek není určený pro osoby mladší 18ti let.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud není zařízení delší dobu využíváno, neopouštějte ho naplněné e-liquidem.
5. Pokud je clearomizer prázdný, doplňte ho e-liquidem, aby nedošlo k suchému spalování vaty a poškození žhavicí hlavy.
6. Nepoužívejte zařízení ve větrném nebo prašném prostředí.
7. Nedávejte zařízení do batohu společně s klíči, mincemi nebo jinými pevnými předměty.
8. Zařízení i nabíječka se při nabíjení zahřívají, držte je dále od hořlavých a těkavých látek po dobu nabíjení, po úplném nabití kabel odpojte.
9. Nenechávejte zařízení na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně.
10. Výrobek není vhodný pro alergiky, diabetiky, těhotné ženy či osoby s vysokým krevním tlakem, nebo osoby se srdečními či dýchacími problémy.
11. Výrobek se nedoporučuje užívat osobám, které nekouří.
12. Mezi možné nežádoucí účinky patří bolest hlavy, závratě, sucho v ústech, hrdle či nosu.
13. Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o toxicitě naleznete na obale a příbalovém letáku e-liquidu, který užíváte.
14. Zařízení s kapacitou e-liquidu nad 2 ml není určeno pro náplně obsahující nikotin

Dovozce: 2H service s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33, Praha
www.mastervaper.cz
Telefon: +420704 471 130
Česká Republika

Výrobce: Aspire, Čína

aspireTM
LIFE CHANGING